



PA-324

Order No.: 0174420

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur mono PA

- 1 x 240 W
- 3 entrées micro dont 1 symétrique
- Mic 1 / Ligne 1 avec sensibilité réglable, circuit prioritaire et Talkover auto réglable
- 2 entrées Ligne stéréo
- 1 entrée Téléphone pour centrales téléphones avec sortie audio
- Sorties HP par contacts à vis
- 1 sortie Ligne
- Réglages de niveau d'entrée et de sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V pour canal 1, commutable
- Montage en rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites

rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs.

Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-324

Puissance de sortie, totale	340 W
Puissance nominale	240 W
Puissance sous 4 Ω	240 W
Puissance sous 8 Ω	120 W
Puissance sous 16 Ω	60 W
Puissance sous 100 V	240 W
Canaux	canaux entrée :1 canaux sortie : 6
Entrées	5 mV/600 Ω (Mic), 350 mV/10 k Ω (Aux), 1 V/10 k Ω (téléphone)
Bande passante	50-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	66 dB (Mic) 80 dB (Aux)
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/740 VA
Tension alimentation	~ 230 V

PA-324

Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	740 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	430 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	380 mm
Hauteur U	2
Poids	11,6 kg
Branchements	1 x jack 6,35/XLR (Combo) 1 x jack 6,35 (Mic1) 2 x jack 6,35 (Mic2-3) 2 x RCA D/G (Aux1-2) borniers à vis (téléphone) 1 x RCA D/G (Line Out) contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,505 x 0,185 x 0,54 m
Poids brut	14,68 kg
Poids net	11,63 kg
PA-324	
Poids net	11,63 kg