



TXA-800R

Order No.: 0172590

Price upon request

PRODUCTINFOS

Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires

- Compatible avec les systèmes amplifiés TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et les séries TXA-800 et TXA-1020
Pour être combiné aux TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et aux séries TXA-800 et TXA-1020, comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être partagée sur un ou plusieurs récepteurs
- Peut se combiner avec les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16
- Fonctionnement simultané de 4 émetteurs au plus dans des fréquences distinctes (dépend du rapport signal / bruit, des sources d'interférences et des conditions d'utilisation)
- Pas de déclaration dans l'Union Européenne

Récepteur PLL 16 canaux

- Convient pour les émetteurs TXA-800ST, ATS-16T et le système amplifié portatif TXA-802CD avec émetteur sans fil intégré
- 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Sortie casque réglable
- Sortie ligne mono audio par prise jack 3,5 femelle stéréo

- Niveau de sortie ligne réglable en 3 paliers
- Affichage LCD rétro-éclairé pour le canal / la fréquence et l'état de la batterie
- Boîtier métallique
- Alimentation par 2 x batterie 1,5 V de type R6 ou accumulateur NiMH (non livré)
- Livré avec écouteur doté d'un étrier caoutchouc
- Clip de ceinture

Sans déclaration dans l'U.E.

Emetteur micro correspondant TXA-800HT, disponible en option.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXA-800R

Généralités

Type	récepteur de poche
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C

Données récepteur

Récepteur alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
------------------------	-----------------------------

TXA-800R

Largeur récepteur	64 mm
Hauteur récepteur	175 mm
Profondeur récepteur	37 mm
Poids récepteur	200 g
Branchements récepteur	1 x jack 3,5 mono (Ligne In), 1 x jack 3,5 stéréo (casque)

TXA-800R

Poids net	0,2 kg
-----------	--------