

ATTÉNUATEURS

Série CV

CV-4 » 4 W – CV-12 » 12 W – CV-40 » 40 W – CV-60 » 60 W – CV-P » 6 canaux

Les atténuateurs CV règlent l'apport de puissance avec un commutateur rotatif, avec 6 positions d'atténuation et autres 6 positions de mutisme de signal. Ils disposent de la fonction de sécurité d'avertissements, et les modèles de 12, 40 et 60 W disposent de transformateur, appropriés pour les systèmes avec supervision de lignes de haut-parleurs. Le sélecteur CV admet 6 entrées de ligne de 100 V et utilise un commutateur rotatif pour sélectionner l'une d'entre elles.



	atténuateur CV	sélecteur CV-P
Entrée	1 x ligne de 100 V	6 x ligne de 100 V
Sortie	1 x ligne de 100 V	1 x ligne de 100 V
Puissance réglée	4 / 12 / 40 / 60 W maximum	-
Contrôle de volume	en 6 fractions	-
Sélection de canal	-	jusqu'à 6 canaux
Sécurité d'avertissements	oui	oui
Alimentation	24 V cc / 10 mA	24 V cc / 10 mA
Finition	blanc, ivoire, argent, graphite	blanc, ivoire, argent, graphite
Montage	en boîte universelle	en boîte universelle

CV et CV-P sont fournis sans le cadre M-420

Modèles couleur ivoire: CV-4I · CV-12I · CV-40I · CV-60I · CV-PI · M-420I
Modèles couleur graphite: CV-4B · CV-12B · CV-40B · CV-60B · CV-PB · M-420B
Modèles couleur blanc: CV-4W · CV-12W · CV-40W · CV-60W · CV-PW · M-420W
Modèles couleur argent: CV-4S · CV-12S · CV-40S · CV-60S · CV-PS · M-420S