



## PA-5480

Order No.: 0243150

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur-Mixeur 5 zones Public Adress mono

- 1 x 480 W
- 5 zones, réglables séparément
- Gong, son strident, auto mute, gong et sirène également déclenchables par interrupteur externe, gong 2 et 4 sons réglable
- Réglages de graves, aigus et master, affichage de niveau par LEDs, ventilateur
- Modules pour diverses fonctions disponibles en option
- Alimentation fantôme 18 V pour microphones électret
- Branchement pour micro de table PA-5000PTT
- Annonce d'alarme automatique avec l'insert PA-1120DMT (disponible en option)
- Fonctionnement secteur et alimentation de secours 24 V
- Etrier de montage amovible

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-5480

Puissance de sortie, totale	680 W
Puissance nominale	480 W

**PA-5480**

Puissance sous 8 $\Omega$	1 x 480 W
Puissance sous 100 V	480 W
Canaux	5
Zones	5
Entrées	2,5 mV/2 k $\Omega$ (Mic1), 2,5 mV/2 k $\Omega$ , 0,3 V/200 k $\Omega$ Mic/Ligne2-4), 0,3 V/5 k $\Omega$ (Ligne5-7), 0,775 V/10 k $\Omega$ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	18 V
Alimentation	$\sim$ 230 V/50 Hz/1500 VA, DC 24 V/40 A
Tension alimentation	$\sim$ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1500 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	17 kg
Branchements	1 x jack 6,35 (Mic), 2 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 3 x RCA D/G (Ligne), 3 x borniers à vis (Ligne), 1 x jack 6,35 (entrée préampli), contacts à vis (Mic PTT), contacts à vis (Mic commande), 1 x jack 6,35 (sortie préampli), contacts à vis (Gong) contacts à vis (HP),

**PA-5480**

Dimensions emballage (l x H x P) 0,55 x 0,22 x 0,48 m

Poids brut 19,76 kg

Poids net 17,62 kg