



## PA-6020Z

Order No.: 1000126

Price upon request

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur mixeur mono PA, 20 zones

- 1 x 600 W
- 20 zones, réglables séparément
- 3 entrées Micro/Ligne via prises combo
- 2 entrées stéréo ligne via RCA
- Gong, son continu et strident, auto mute, gong 2 et 4 tonalités réglables
- Réglages graves, aigus, master, témoin signal/Clip par LEDs, ventilateur régulé
- Inserts pour différentes fonctions disponibles en option
- Alimentation fantôme 15 V pour microphones électret
- Connexion de 32 microphones de commande PA-2400RC au plus
- Connexion jusqu'à 3 micros PTT PA-4300PTT
- Message d'alarme avec insert PA-1120DMT (en option)
- Alimentation secteur et courant de secours 24 V
- Etrier de montage amovible

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-6020Z

Puissance de sortie, totale

600 W

**PA-6020Z**

Puissance nominale	600 W
Puissance sous 100 V	600 W
Canaux	5
Zones	20
Entrées	2,5 mV/5 k $\Omega$ , 0,3 V/5 k $\Omega$ (Mic/Line 1-3), 0,3 V/15 k $\Omega$ (Line 4-5), 0,775 V/100 k $\Omega$ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	$\sim$ 230 V/50 Hz/1700 VA, DC 24 V/50 A
Tension alimentation	$\sim$ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1700 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 50 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	21 kg

**PA-6020Z**

	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (entrée préamplificateur), 1 x RJ45 (Mic PTT), 1 x RJ45 (Mic commande), 1 x RCA D/G (sortie Record) 1 x jack 6,35 (sortie préamplificateur), contacts à vis (touche Gong) contacts à vis (haut-parleur)
Branchements	
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,21 x 0,47 m
Poids brut	22,9 kg
Poids net	21 kg