



150.656 **beamZ**

## Zelos Set de 8 tubes LED RGBW, intérieur / extérieur

Le Tube LED Zelos révolutionne votre installation d'éclairage grâce à ses fonctions avancées et à son design polyvalent. Offrant des possibilités de mélange de couleurs RGBW (CW+WW), le Tube LED Zelos vous laisse la main pour créer une ambiance parfaite pour n'importe quel environnement. Chaque tube peut être contrôlé indépendamment pour créer des effets de lumière complexes avec un minimum d'effort. Conçu pour être polyvalent, le Tube Zelos est léger et durable, ce qui le rend idéal pour les tournages et les productions en studio. Explorez une gamme variée d'effets spéciaux pour agrémenter vos projets, publicités ou spectacles musicaux, avec des effets visuels époustouflants et captivants. Le set de tubes Zelos se compose de 8 tubes, de tous les accessoires essentiels dont vous avez besoin pour votre prochaine prise de vue ou votre prochain événement, en intérieur ou en extérieur, le tout dans un flightcase solide et résistant avec système de charge, roulettes et poignées pour faciliter le transport.

Product colour : Black, White  
 Light source : 5-in-1 LED  
 Colours : Red, Green, Blue, Cool White, Warm White  
 Quantity of LEDs : 192  
 Flash rate per second : 0 - 30Hz  
 Modes : Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave  
 Sound to light mode : Yes  
 DMX channels : 4, 5, 6, 7, 12, 40, 80, 160  
 DMX connection : Wireless DMX  
 Wireless DMX protocol : Eazylink (15 m en intérieur, 25 m en extérieur), WDMX  
 IP rating : IP65  
 Cooling : Convection  
 Display : oLed  
 Power plug : External power supply  
 Battery : 11.1V - 9.6Ah  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)  
 Dimensions (L x W x H) : 65 x 65 x 1440mm  
 Weight (kg) : 55,75  
 Included accessories : Remote control (wireless), Stand, Flightcase, Power adapter

- 
- Tube LED avec 192 LEDs 5-en-1 RGB-CW/WW
- Mixage des couleurs RGBW-CW+WW
- Emission de lumière à 360° avec une sortie uniforme
- 16 sections contrôlables
- 4 modes de dimmer
- Mode auto (68 programmes)
- Boîtier solide IP65 résistant aux intempéries
- Fonctionne sur batterie (durée de vie de la batterie jusqu'à 12 heures)
- Durée de charge de la batterie : 7 heures
- WDMX intégré (également pour EazyLink)
- Application IOS et Android pour une gestion par Wi-Fi
- Télécommande IR