



170.164 **FENTON**

FT212LED MK2 Enceinte active double 12" 1400 W

Une enceinte active 1400 W avec connexion BT. Elle est idéale pour de petites soirées, écoles et des présentations. Avec technologie sans fil BT, vous pouvez relier directement vos appareils et streamer de la musique via l'enceinte 1400 W. Elle est dotée d'un microphone sans fil avec réglage de volume et d'écho et d'une entrée Aux reliés un lecteur CD ou un portable pour une flexibilité maximale.

Playback options : BT streaming, USB, SD, Line input,
 Microphone (input)
 Speaker type : Active (amplified)
 Output power: Max : 1400W
 Battery : 11.1V - 5.4Ah
 Frequency response : 50Hz - 19.000Hz
 Diameter tweeter : 1"
 Tweeter type : Piezo
 Diameter woofer : 2x 12"
 Magnet type : Ferrite
 Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, Mini-Jack 3,5 mm, SD, USB
 Frequency handheld microphone(s) : 863.200 MHz
 Supplied features : Top hat
 IP rating : IP20
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
 Dimensions (L x W x H) : 385 x 315 x 940mm
 Weight (kg) : 13,87
 Included accessories : Handheld microphone (wireless), Remote control (wireless), Power cable

- Enceinte portable
- Woofers doubles de 12"
- Très simple d'installation et d'utilisation
- Avec technologie sans fil BT pour un streaming audio
- Lecteur média USB, SD/MMC intégré
- Comprend un microphone sans fil UHF et une télécommande
- Talkover commutable
- Entrée Aux supplémentaire pour relier un lecteur CD ou portable
- Entrée guitare supplémentaire pour brancher des instruments
- Sortie ligne RCA stéréo
- Réglage graves et aigus
- Boomer avec éclairage LED et interrupteur On/Off
- Couplage stéréo (lien vers un autre haut-parleur FTLED MK2)
- Fonctionnement secteur et batterie
- Chariot intégré avec poignée