



178.576 **FENTON**

## Pulse65 Enceinte Party Speaker, intérieur / extérieur

Créez LA fête à l'intérieur ou à l'extérieur avec la série Pulse Party Speaker, qui offre un show lumineux synchronisé avec le rythme sur l'ensemble de la face avant et des deux côtés. Grâce à la puissante batterie rechargeable intégrée, au microphone sans fil et aux nombreuses options d'entrée (USB et carte micro SD), vous pouvez facilement chanter en même temps que vos chansons préférées. Il est également possible de connecter sans fil deux enceintes Pulse pour créer un son stéréo encore plus puissant. Lorsqu'il est temps de changer de décor, la série Pulse Party Speaker est résistante à l'eau IPX4, ce qui vous permet d'emporter vos morceaux à la plage ou au bord du lac. Faites monter le niveau de plaisir !

Playback options : BT 5.3 streaming, USB, MicroSD, FM radio, Line input

Input connections : Jack 6,35 mm, MicroSD, Mini-Jack 3,5 mm, USB

Output power: Max : 140W

Tweeter type : Cone

Diameter tweeter : 2"

Diameter woofer : 6.5"

Magnet type : Ferrite

Frequency response : 80Hz - 12.000Hz

Impedance : 4 Ohm

Signal-to-noise ratio : >80dB

IP rating : IPX4

Battery : 7.4V - 6Ah

Power supply : 5V via USB

Dimensions (L x W x H) : 320 x 270 x 400mm

Weight (kg) : 5,20

Included accessories : Handheld microphone (wireless),

Remote control (wireless), Power cable

- Enceinte portable avec lecteur multimédia pour utilisations en intérieur et extérieur
- Show de lumière multicolore
- Technologie BT 5.3 pour streaming audio
- Eclairage LEDs commutable (on/off)
- IPX4 résistant aux éclaboussures
- Fonctionnement sur batterie (fonctionnement jusqu'à 12 heures)
- Fonction Enregistrement
- Réglages effets audio (Echo)
- Entrée micro et guitare (jack 6,35)
- Appairage stéréo (connexion à une autre Pulse Party Speaker)
- Fonction Powerbank
- Avec micro sans fil (UHF)
- Avec télécommande