



179.204 **VONYX**

WM552B Double Microphone émetteur de poche Plug-and-Play UHF sans fil

Le WM552B est un système micro sans fil composé de 2 microphones émetteur de poche et d'un récepteur Plug in qui peut être connecté directement à des amplificateurs, processeurs audio, mixeurs DJ etc. Conçus pour limiter ou supprimer les distorsions et bruits perturbateurs, fonctionne dans la plage UHF avec 10 différents canaux, fonctionnement plug-and-play. Idéal pour des prestations audio et sur scène.

Product colour : Black
 Output connections : Jack 6,35 mm
 Microphone channels : 10 channels
 Frequency : 863.000 - 865.000 MHz
 Frequency response : 40Hz - 80.000Hz
 Frequency stability : +/- 10ppm
 RF output : 10dBm
 Sensitivity : -95dB - -71dB
 Signal-to-noise ratio : >90dB
 THD :
 Output level: Master : 300mV
 Batteries : 3.7V (18650 Li-ion cell)
 Power supply : 5V via USB
 Dimensions: Receiver : 115 x 35 x 25mm
 Dimensions: Body pack : 75 x 60 x 23mm
 Weight (kg) : 0,65

- 2x Microphone émetteur de poche & 1x récepteur plug-in
- Affichage digital avec fréquence sélectionnable du micro (multi channel)
- Plage UHF : 863 – 865 MHz
- Distance effective : jusqu'à 50 m
- Fonctionnement fiable sans distorsions
- Fonction auto-mute et circuit de suppression des choix
- Filtre acoustique anti-pop intégré
- Récepteur avec batterie rechargeable (livrée)
- Microphone émetteur de poche sur batterie (2x 1,5 V/AA/R6, livrée)
- Avec microphone serre-tête
- Avec microphone cravate