



952.076 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PDM25 Amplificateur mixeur 100 W avec BT et lecteur media 25 W

La série PDM est une gamme d'amplificateurs 100 V compacts avec d'excellentes performances et de nombreuses fonctions, pouvant être utilisés dans des installations petites et moyennes. Tous les modèles disposent d'un lecteur média USB/FM intégré et de BT. Ces amplificateurs digitaux sont dotés d'un boîtier métallique robuste et conviennent pour des systèmes 100 V ou 4-16 ohms. Une solution tout en un parfaite à un prix compétitif !

Product colour : Black
Playback options : BT streaming, USB, FM radio
Output channels : 1
Output power: RMS : 25W
Impedance : 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 100V
Frequency response : 50Hz - 18.000Hz
Signal-to-noise ratio : >75dB
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 205 x 285 x 65mm
Weight (kg) : 1,50
Included accessories : Remote control (wireless), Power cable

-
- Lecteur USB intégré et tuner FM
- Puissance sortie : 25 W RMS
- Connectivité BT
- Réglages graves et aigus
- Egaliseur avec presets intégré
- Fonctionnement ligne 100 V ou 4-16 ohms
- Talkover auto
- Sortie Aux pour amplificateur esclave
- Télécommande infrarouge