



ATT-19100

Order No.: 0172640

Price upon request

PRODUCTINFOS

6-fach-ELA-Lautstärksteller für den 482-mm-Rackeinbau (19")

- 6 transformateurs audio pour ligne 100 V
- Puissance nominale 6 x 100 W
- Branchement pour circuit prioritaire, 6 relais annonce forcée (DC24 V/20 mA)
- Atténuation en 10 palier, 0 = Arrêt
- Face avant aluminium
- 3 classes de puissance disponibles
- Connexions par vis

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Seul un personnel qualifié peut effectuer l'installation. Veillez à sélectionner la bonne puissance. Toute surcharge peut endommager l'amplificateur et les hp reliés.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATT-19100

Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	6 x 100 W
Possib. relais annonce	oui
Dimensions	484 x 88 x 77 mm, 2 U
Poids	2 kg

ATT-19100

Poids net	2,07 kg
-----------	---------