



ATT-2100H/WS

Order No.: 0176150

Price upon request

PRODUCTINFOS

Réglage de volume PA encastré

- Puissance nominale 100 W
- Bouton de réglage encastré pour éviter les mauvaises manipulations
- Atténuation en 11 paliers et Arrêt
- Transformateur audio pour ligne 100 V
- Façade (amovible) et bouton en plastique blanc
- Montage encastré dans boîte murale standard
- Montage en saillie avec le boîtier ATT-200, disponible en option

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Seul un personnel qualifié peut effectuer l'installation. Veillez à sélectionner la bonne puissance. Toute surcharge peut endommager l'amplificateur et les hp reliés.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATT-2100H/WS

Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	100 W
Possib. relais annonce	non
Dimensions	85 x 85 x 50 mm
Profondeur de montage	42 mm
Poids	250 g
Boîtier adéquat	ATT-200

ATT-2100H/WS

Poids net	0,25 kg
-----------	---------