



## ATT-235H/WS

Order No.: 0176130

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Réglage de volume PA encastré

- Puissance nominale 35 W
- Bouton de réglage encastré pour éviter les mauvaises manipulations
- Atténuation en 11 paliers et Arrêt
- Transformateur audio pour ligne 100 V
- Façade (amovible) et bouton en plastique blanc
- Montage encastré dans boîte murale standard
- Montage en saillie avec le boîtier ATT-200, disponible en option

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Conseils d'utilisation et de sécurité

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Seul un personnel qualifié peut effectuer l'installation. Veillez à sélectionner la bonne puissance. Toute surcharge peut endommager l'amplificateur et les hp reliés.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### ATT-235H/WS

Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	35 W
Possib. relais annonce	non
Dimensions	85 x 85 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Poids	155 g
Boîtier adéquat	ATT-200

### ATT-235H/WS

Poids net	0,155 kg
-----------	----------